

## OS及び設定

- ・ Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016(32bit/64bit問わず)
- ・ PostgreSQLがインストールされていないこと。
- ・ ユーザーアカウント制御を無効にすること。
- ・ Adobe Acrobat Readerがインストールされていること。（ヘルプ機能使用時に必須）
- ・ ローカルの管理者でインストールを行うこと。
- ・ クライアント&サーバ運用の場合、親機ファイヤーウォールの受信規則に5432ポート（TCP）受信許可を追加すること。
- ・ 帳票類をファイル出力する場合、MS Excel(互換製品不可)のインストールを推奨。

## CPU・メモリ・HDD

- ・ OSが快適に動作する性能であること。※1台運用の目安 Core-i3(世代・動作周波数問わず) / メモリ4GB (2台以上で運用の場合、接続台数によって要求仕様が異なりますのでお問い合わせください。)
- ・ HDDはデータ量・保持期間により要求仕様が異なりますのでお問い合わせください。※1校の目安 500GB

## ディスプレイ

- ・ 256色以上、1,024\*768(XGA)以上の解像度であること。
- ・ OS既定のdpiで運用すること。

## プリンター（バーコード・各種帳票を印刷する場合）

- ・ OS対応のA4以上プリンター(カラープリンターを推奨)であること。
- ・ バーコードラベルの印字にはレーザープリンターまたはGEL JETプリンターであること。
- ・ 図書専用プリンターを設置不可能な場合、PDFプリンター(ソフト問わず)のインストール及びPDFファイルをプリント可能なPCに移動する手段を設けること。

## バーコードリーダー

- ・ PS/2、USB接続等、キーボードインターフェースで使用可能であること。
- ・ CODE39およびNW-7を読み取り可能であること。
- ・ 読み取り幅が50mm以上であること。
- ・ CR付加設定が可能であること。
- ・ スタート/ストップキャラクタ非送信設定が可能であること。
- ・ 貸出返却ワークシート使用時は、読取りバーコード桁数の最小読取桁数の設定を4桁以上に設定可能であること。

※情報BOXは、弊社推奨品以外のバーコードリーダーでも使用可能ですが、上記設定をお客様で設定いただく必要がございます。（設定方法はメーカー様にご確認ください。）弊社推奨品以外のバーコードリーダーの設定方法をお問合せいただきましても、ご回答いたしかねますのでご了承ください。

## ネットワーク

- ・ TCP/IP接続が可能であること。
- ・ 別紙インターネット接続要件を満たしていること。
- ・ 2台以上で運用の場合、親機と子機が同一セグメント内に存在し、相互に通信が可能であること。

## バックアップ装置

- ・ USB接続・ネットワークHDDどちらも可。容量はデータ量・保存期間により要求仕様が異なります。

## ライブラリーサーチ・図書こみゅ

- ・ Windowsが動作するPC若しくはiPadシリーズであること
- ・ Internet Explorer9以上、Safari7以上、Google Chromeのいずれかであること。（Microsoft Edge次期大型バージョンアップ時に対応予定）
- ・ 別紙インターネット接続要件を満たしていること。
- ・ Adobe Acrobat Readerがインストールされていること。（ファイル出力時に必須）